

ATEIS DIVA8MG2



Цифровая система оповещения и музыкальной трансляции DIVA8MG2 предназначена для организации двухканальной системы оповещения, музыкальной трансляции и громкоговорящей связи. Устройство совмещает функции контроллера, источника тревожных сообщений и блока контроля трансляционных линий.

Функциональные возможности:

Позволяет организовать СОУЭ 3-4 типа. Обеспечивает как ручное, так и автоматическое оповещение о пожаре.

DIVA8MG2 обеспечивает контроль трансляционных линий на изменение сопротивления, обрыв и короткое замыкание.

Предусмотрен приоритетный вход для подключения линейного и управляющего сигналов от блока сопряжения с ГО и ЧС.

Предусмотрены 5 линейных и микрофонных входов для подключения внешних источников аудиосигнала. Каждый блок DIVA8MG2 обеспечивает трансляцию аудиосигнала в 2 независимых канала и коммутацию 8 зон.

9 дискретных входов, контролируемых на обрыв и короткое замыкание.

8 дополнительных дискретных входов.

8 дискретных выходов.

Предустановленный пожарный микрофон.

Встроенный тестовый усилитель мощности и громкоговоритель.

Возможность подключения 1 интерактивной программируемой микрофонной панели PSS G2.

Возможность подключения 8 интерактивных программируемых микрофонных панелей PSS G2E.

Возможность подключения до 10-и микрофонных панелей PSM.

2" LCD дисплей для настройки и отображения информации.

Настройка, мониторинг и управление системой осуществляется по сети Ethernet с персонального компьютера.

Программируемые сценарии оповещения.

Программируемые кнопки на лицевой панели.

Функция программируемого таймера позволяет воспроизводить музыкальные файлы, информацию рекламного или служебного характера по заранее составленному расписанию.

Программируемые предустановки уровней сигналов. Журнал до 2047 событий.

Программирование до 21 уровня приоритета событий.

Программирование до 4 уровней доступа.

Отдельные тревожные сообщения для каждой зоны.

Предусмотрено хранение тревожных сообщений во внутренней памяти устройства до 45 мин. (*.wav).

Максимальная выходная мощность (100В) до 1000 Вт.

Подключение источника резервного питания 24 В.

Возможность установки в 19" шкаф.

Масштабирование системы:

Количество зон может быть увеличено за счет подключения дополнительных блоков DIVA8SG2. При использовании пятнадцати DIVA8SG2 число зон достигает - 128.

До 144 входов, контролируемых на обрыв и короткое замыкание.

До 128 дополнительных дискретных входов

До 128 дискретных выходов.

Общая матрица программирования сценариев оповещения системы.

DIVA8SG2 обеспечивает контроль трансляционных линий на изменение сопротивления, обрыв и короткое замыкание.